

REJESTRATOR TURBO HD **HQ-THD0401-720p**

- obsługa kamer Turbo HD oraz kamer analogowych
- 1 dodatkowy kanał IP do podłączenia kamer HQvision
- wejścia/wyjścia wideo: 4 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- parametry zapisu dla głównego strumienia:
 - kanały Turbo HD: 1080p po 12kl/s na kanał/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF po 25kl/s
 - kanały IP: 1 kanał IP, FULL HD (1080p), max bitrate: 4Mbps
- kompresja wideo: H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- obsługa 1 dysku SATA HDD (max. 4TB)
- 2 wyjścia USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- obudowa 1U



Rejestrator **HQ-THD0401-720p** posiada możliwość nagrywania obrazu z 4 kamer Turbo HD w rozdzielczości **FullHD (1080p)** oraz **1 kanału IP (1080p)**. Rejestrator pozwala również na korzystanie z tradycyjnych kamer analogowych. Obsługuje porty wyjściowe VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości **1080p**. Zapis obrazu w rozdzielczości **FULL HD** pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji. Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne.

Rejestrator obsługuje **1 dysk SATA max. 4TB** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.